

S-25C010A/020A/040Aは、高速、低消費電流、ワイドレンジ動作の SPI シリアルE<sup>2</sup>PROMです。容量は1 K、2 K、4 Kビットで、構成はそれぞれ128語 × 8ビット、256語 × 8ビット、512語 × 8ビットです。ページライト、シーケンシャルリードが可能です。

## ■ 特長

- ・ 動作電圧範囲 : 読み出し 1.6 V ~ 5.5 V  
書き込み 1.7 V ~ 5.5 V
- ・ 動作周波数 : 5.0 MHz ( $V_{CC} = 2.5 V \sim 5.5 V$ )
- ・ 書き込み時間 : 4.0 ms max.
- ・ SPIモード (0, 0) & (1, 1) 対応
- ・ ページライト機能 : 16バイト / ページ
- ・ シーケンシャルリード機能
- ・ ライトプロテクト機能 : ソフトウェア、ハードウェア  
プロテクト領域 : 25%, 50%, 100%
- ・ ステータスレジスタによるメモリ書き込み状態監視
- ・ クロックパルスモニタによる誤動作防止機能
- ・ 低電源電圧時書き込み禁止機能
- ・ CMOSシュミット入力 ( $\overline{CS}$ ,  $\overline{SCK}$ ,  $\overline{SI}$ ,  $\overline{WP}$ ,  $\overline{HOLD}$ )
- ・ 書き換え回数 :  $10^6$ 回 / 語<sup>\*1</sup> ( $T_a = +25^\circ C$ )
- ・ データ保持 : 100年 ( $T_a = +25^\circ C$ )
- ・ メモリ容量 : S-25C010A 1 K ビット  
S-25C020A 2 K ビット  
S-25C040A 4 K ビット
- ・ 初期出荷時データ : FFh, BP1 = 0, BP0 = 0
- ・ 動作温度範囲 :  $T_a = -40^\circ C \sim +85^\circ C$
- ・ 鉛フリー、Sn 100%、ハロゲンフリー<sup>\*2</sup>

\*1. アドレスごと (語 : 8ビット)

\*2. 詳細は「■ 品目コードの構成」を参照してください。

## ■ パッケージ

- ・ 8-Pin SOP (JEDEC)
- ・ 8-Pin TSSOP
- ・ TMSOP-8
- ・ SNT-8A

**注意** 本製品はAV機器、OA機器、通信機器等の一般的な電子機器に使用されることを意図したものです。自動車搭載機器 (カーオーディオ、キーレスエントリー、エンジン制御等を含む)、医療機器用途で使用をお考えの際は必ず事前に弊社窓口まで御相談ください。

## ■ ピン配置図

### 1. 8-Pin SOP (JEDEC)




図1

S-25C010A0I-J8T1x  
S-25C020A0I-J8T1x  
S-25C040A0I-J8T1x

表1

端子番号	端子記号	端子内容
1	$\overline{CS}^{*1}$	チップセレクト入力
2	SO	シリアルデータ出力
3	$\overline{WP}^{*1}$	ライトプロテクト入力
4	GND	グランド
5	SI <sup>*1</sup>	シリアルデータ入力
6	SCK <sup>*1</sup>	シリアルクロック入力
7	$\overline{HOLD}^{*1}$	ホールド入力
8	VCC	電源

\*1. High-Zが入力されないようにしてください。

### 2. 8-Pin TSSOP




図2

S-25C010A0I-T8T1x  
S-25C020A0I-T8T1x  
S-25C040A0I-T8T1x

表2

端子番号	端子記号	端子内容
1	$\overline{CS}^{*1}$	チップセレクト入力
2	SO	シリアルデータ出力
3	$\overline{WP}^{*1}$	ライトプロテクト入力
4	GND	グランド
5	SI <sup>*1</sup>	シリアルデータ入力
6	SCK <sup>*1</sup>	シリアルクロック入力
7	$\overline{HOLD}^{*1}$	ホールド入力
8	VCC	電源

\*1. High-Zが入力されないようにしてください。

- 備考 1. 形状については「外形寸法図」を参照してください。  
2. x : GまたはU  
3. Sn 100%、ハロゲンフリー製品をご希望の場合は、環境コード = Uの製品をお選びください。

## 3. TMSOP-8




図3

S-25C010A0I-K8T3U  
S-25C020A0I-K8T3U  
S-25C040A0I-K8T3U

表3

端子番号	端子記号	端子内容
1	$\overline{CS}^{*1}$	チップセレクト入力
2	SO	シリアルデータ出力
3	$\overline{WP}^{*1}$	ライトプロテクト入力
4	GND	グラウンド
5	SI <sup>*1</sup>	シリアルデータ入力
6	SCK <sup>*1</sup>	シリアルクロック入力
7	HOLD <sup>*1</sup>	ホールド入力
8	VCC	電源

\*1. High-Zが入力されないようにしてください。

## 4. SNT-8A




図4

S-25C010A0I-I8T1U  
S-25C020A0I-I8T1U  
S-25C040A0I-I8T1U

表4

端子番号	端子記号	端子内容
1	$\overline{CS}^{*1}$	チップセレクト入力
2	SO	シリアルデータ出力
3	$\overline{WP}^{*1}$	ライトプロテクト入力
4	GND	グラウンド
5	SI <sup>*1</sup>	シリアルデータ入力
6	SCK <sup>*1</sup>	シリアルクロック入力
7	HOLD <sup>*1</sup>	ホールド入力
8	VCC	電源

\*1. High-Zが入力されないようにしてください。

**備考** 形状については「外形寸法図」を参照してください。



## ■ 絶対最大定格

表5

項目	記号	定格	単位
電源電圧	V <sub>CC</sub>	-0.3 ~ +7.0	V
入力電圧	V <sub>IN</sub>	-0.3 ~ +7.0	V
出力電圧	V <sub>OUT</sub>	-0.3 ~ V <sub>CC</sub> +0.3	V
動作周囲温度	T <sub>opr</sub>	-40 ~ +85	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-65 ~ +150	°C

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。

## ■ 推奨動作条件

表6

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +85°C		単位
			Min.	Max.	
電源電圧	V <sub>CC</sub>	読み出し	1.6	5.5	V
		書き込み	1.7	5.5	V
高レベル入力電圧	V <sub>IH</sub>	V <sub>CC</sub> = 1.6 V ~ 5.5 V	0.7 × V <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub> + 1.0	V
低レベル入力電圧	V <sub>IL</sub>	V <sub>CC</sub> = 1.6 V ~ 5.5 V	-0.3	0.3 × V <sub>CC</sub>	V

## ■ 端子容量

表7

(Ta = 25°C, f = 1.0 MHz, V<sub>CC</sub> = 5.0 V)

項目	記号	条件	Min.	Max.	単位
入力容量	C <sub>IN</sub>	V <sub>IN</sub> = 0 V ( $\overline{CS}$ , SCK, SI, $\overline{WP}$ , $\overline{HOLD}$ )	—	8	pF
出力容量	C <sub>OUT</sub>	V <sub>OUT</sub> = 0 V (SO)	—	10	pF

## ■ 書き換え回数

表8

項目	記号	動作周囲温度	Min.	Max.	単位
書き換え回数	N <sub>W</sub>	Ta = +25°C	10 <sup>6</sup>	—	回 / 語 <sup>*1</sup>

\*1. アドレス毎 (語 : 8ビット)

## ■ データ保持

表9

項目	記号	動作周囲温度	Min.	Max.	単位
データ保持	—	Ta = +25°C	100	—	年

■ DC電気的特性

表10

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +85°C						単位
			V <sub>CC</sub> = 1.6 V ~ 2.5 V f <sub>SCK</sub> = 2.0 MHz		V <sub>CC</sub> = 2.5 V ~ 4.5 V f <sub>SCK</sub> = 5.0 MHz		V <sub>CC</sub> = 4.5 V ~ 5.5 V f <sub>SCK</sub> = 5.0 MHz		
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
読み出し時消費電流	I <sub>CC1</sub>	SO端子 無負荷	—	1.5	—	2.0	—	2.5	mA

表11

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +85°C						単位
			V <sub>CC</sub> = 1.7 V ~ 2.5 V f <sub>SCK</sub> = 2.0 MHz		V <sub>CC</sub> = 2.5 V ~ 4.5 V f <sub>SCK</sub> = 5.0 MHz		V <sub>CC</sub> = 4.5 V ~ 5.5 V f <sub>SCK</sub> = 5.0 MHz		
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
書き込み時消費電流	I <sub>CC2</sub>	SO端子 無負荷	—	2.0	—	2.5	—	3.0	mA

表12

項目	記号	条件	Ta = -40°C ~ +85°C						単位
			V <sub>CC</sub> = 1.6 V ~ 2.5 V		V <sub>CC</sub> = 2.5 V ~ 4.5 V		V <sub>CC</sub> = 4.5 V ~ 5.5 V		
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
待機時消費電流	I <sub>SB</sub>	$\overline{CS} = V_{CC}$ , SO = オープン, 他の入力端子は V <sub>CC</sub> または GND	—	1.5	—	1.5	—	1.5	μA
入力リーク電流	I <sub>LI</sub>	V <sub>IN</sub> = GND ~ V <sub>CC</sub>	—	1.0	—	1.0	—	1.0	μA
出力リーク電流	I <sub>LO</sub>	V <sub>OUT</sub> = GND ~ V <sub>CC</sub>	—	1.0	—	1.0	—	1.0	μA
低レベル出力電圧	V <sub>OL1</sub>	I <sub>OL</sub> = 2.0 mA	—	—	—	0.4	—	0.4	V
	V <sub>OL2</sub>	I <sub>OL</sub> = 1.5 mA	—	0.4	—	0.4	—	0.4	V
高レベル出力電圧	V <sub>OH1</sub>	I <sub>OH</sub> = -2.0 mA	—	—	0.8 × V <sub>CC</sub>	—	0.8 × V <sub>CC</sub>	—	V
	V <sub>OH2</sub>	I <sub>OH</sub> = -0.4 mA	0.8 × V <sub>CC</sub>	—	0.8 × V <sub>CC</sub>	—	0.8 × V <sub>CC</sub>	—	V

## ■ AC電気的特性

表13 測定条件

入力パルス電圧	$0.2 \times V_{CC} \sim 0.8 \times V_{CC}$
出力判定電圧	$0.5 \times V_{CC}$
出力負荷	100 pF

表14

項目	記号	Ta = -40°C ~ +85°C						単位
		V <sub>CC</sub> = 1.6 V ~ 2.5 V		V <sub>CC</sub> = 2.5 V ~ 4.5 V		V <sub>CC</sub> = 4.5 V ~ 5.5 V		
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	
SCKクロック周波数	f <sub>SCK</sub>	—	2.0	—	5.0	—	5.0	MHz
$\overline{CS}$ 立ち下がり時 $\overline{CS}$ セットアップ時間	t <sub>CSS.CL</sub>	150	—	90	—	90	—	ns
$\overline{CS}$ 立ち上がり時 $\overline{CS}$ セットアップ時間	t <sub>CSS.CH</sub>	150	—	90	—	90	—	ns
$\overline{CS}$ ディセレクト時間	t <sub>CDS</sub>	200	—	90	—	90	—	ns
$\overline{CS}$ 立ち下がり時 $\overline{CS}$ ホールド時間	t <sub>CSS.CL</sub>	200	—	90	—	90	—	ns
$\overline{CS}$ 立ち上がり時 $\overline{CS}$ ホールド時間	t <sub>CSS.CH</sub>	150	—	90	—	90	—	ns
SCKクロック “H” 時間 <sup>*1</sup>	t <sub>HIGH</sub>	200	—	90	—	90	—	ns
SCKクロック “L” 時間 <sup>*1</sup>	t <sub>LOW</sub>	200	—	90	—	90	—	ns
SCKクロック立ち上がり時間 <sup>*2</sup>	t <sub>RSK</sub>	—	1	—	1	—	1	μs
SCKクロック立ち下がり時間 <sup>*2</sup>	t <sub>FSK</sub>	—	1	—	1	—	1	μs
SIデータ入力セットアップ時間	t <sub>DS</sub>	50	—	20	—	20	—	ns
SIデータ入力ホールド時間	t <sub>DH</sub>	60	—	30	—	30	—	ns
HOLD立ち上がり時 SCK “L” ホールド時間	t <sub>SKH.HH</sub>	150	—	70	—	70	—	ns
HOLD立ち下がり時 SCK “L” ホールド時間	t <sub>SKH.HL</sub>	100	—	40	—	40	—	ns
HOLD立ち下がり時 SCK “L” セットアップ時間	t <sub>SKS.HL</sub>	150	—	60	—	60	—	ns
HOLD立ち上がり時 SCK “L” セットアップ時間	t <sub>SKS.HH</sub>	150	—	60	—	60	—	ns
SO出力ディスエーブル時間 <sup>*2</sup>	t <sub>OZ</sub>	—	200	—	100	—	100	ns
SO出力遅延時間	t <sub>OD</sub>	—	150	—	70	—	70	ns
SO出力ホールド時間	t <sub>OH</sub>	0	—	0	—	0	—	ns
SO出力立ち上がり時間 <sup>*2</sup>	t <sub>RO</sub>	—	100	—	40	—	40	ns
SO出力立ち下がり時間 <sup>*2</sup>	t <sub>FO</sub>	—	100	—	40	—	40	ns
HOLD立ち下がり時 SO出力ディスエーブル時間 <sup>*2</sup>	t <sub>OZ.HL</sub>	—	200	—	100	—	100	ns
HOLD立ち上がり時 SO出力遅延時間 <sup>*2</sup>	t <sub>OD.HH</sub>	—	150	—	50	—	50	ns
WP セットアップ時間	t <sub>WS1</sub>	0	—	0	—	0	—	ns
WP ホールド時間	t <sub>WH1</sub>	0	—	0	—	0	—	ns
WP 解除セットアップ時間	t <sub>WS2</sub>	0	—	0	—	0	—	ns
WP 解除ホールド時間	t <sub>WH2</sub>	60	—	30	—	30	—	ns

\*1. SCKクロック (周波数 f<sub>SCK</sub>) のクロック周期は 1 / f<sub>SCK</sub> μs です。このクロック周期は、いくつかの AC 特性の組み合わせにより決定されます。そのため、SCK クロックサイクル時間を最小にする場合でも、クロック周期 (1 / f<sub>SCK</sub>) = t<sub>LOW</sub> (min.) + t<sub>HIGH</sub> (min.) とすることはできませんのでご注意ください。

\*2. このパラメータは全数測定されたものではなく、サンプル値です。

表15

項目	記号	Ta = -40°C ~ +85°C		単位
		V <sub>CC</sub> = 1.7 V ~ 5.5 V		
		Min.	Max.	
書き込み時間	t <sub>PR</sub>	—	4.0	ms




図6 シリアル入カタイミング




図7 ホールドタイミング




図8 シリアル出力タイミング




図9 ライトプロテクト有効タイミング




図10 ライトプロテクト無効タイミング

## ■ 各端子の機能説明

### 1. $\overline{\text{CS}}$ (チップセレクト入力) 端子

チップを選択状態に設定するための入力端子です。この入力が“H”レベルのとき、デバイスは非選択状態で出力はHigh-Zとなります。内部にて書き込み状態でない限りデバイスはスタンバイ状態です。チップセレクトを“L”レベルにするとデバイスはアクティブ状態になります。電源立ち上げ後、チップセレクトを立ち下げたときに何らかの命令コードを入力する必要があります。

### 2. SI (シリアルデータ入力) 端子

シリアルデータの入力端子です。命令コード・アドレス・書き込みデータを取り込みます。シリアルクロックの立ち上がりにてデータをラッチします。

### 3. SO (シリアルデータ出力) 端子

シリアルデータの出力端子です。データ出力は、シリアルクロックの立ち下がりにて変化します。

### 4. SCK (シリアルクロック入力) 端子

シリアルデータのタイミングを設定するためのクロック入力端子です。命令コード・アドレスおよび書き込みデータの出力は、クロックの立ち上がりで取り込まれます。データ出力は、クロックの立ち下がり時に出力します。

### 5. $\overline{\text{WP}}$ (ライトプロテクト入力) 端子

書き込み命令 (WRITE、WRSR) に対して、メモリデータを保護する入力端子です。 $\overline{\text{WP}}$  端子を“L”にすると、ステータスレジスタのWELビットが“L”となり、メモリへの書き込みは実行されませんが、その他の命令につきましては実行可能です。 $\overline{\text{WP}}$  端子は“H”もしくは“L”に固定し、フローティング状態にならないようにしてください。

詳細は、「■ プロテクト動作」を参照してください。

### 6. HOLD (ホールド入力) 端子

ホールドは、デバイスを非選択状態にせずにシリアルコミュニケーションを休止するときに使用します。ホールド状態では、シリアル出力はHigh-Z状態となり、シリアル入力およびシリアルクロックは Don't Care となります。ホールド動作中は、 $\overline{\text{CS}}$  (チップセレクト入力) 端子を“L”レベルにし、デバイスをアクティブ状態にしなければなりません。

詳細は、「■ ホールド動作」を参照してください。

## ■ 初期出荷時データ

初期出荷時のデータは、すべてのアドレスが“FFh”になっています。

また、ステータスレジスタの不揮発性メモリの初期出荷時データは以下のとおりです。

- BP1 = 0
- BP0 = 0

## ■ 命令セット

S-25C010A/020A/040Aの命令一覧を表16および17に示します。チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) 端子が“H”から“L”に変化すると命令入力が可能になり、命令はMSBファーストで入力します。命令コードは下記の表に示すように1バイトの構成です。

もし、無効な命令コードを受信したときは、デバイスは非選択状態になります。

### 1. S-25C010A/020A

表16 命令セット

命令	内容	命令コード	アドレス	データ
		SCK入力クロック 1~8	SCK入力クロック 9~16	SCK入力クロック 17~24
WREN	書き込み許可	0000 X110	—	—
WRDI	書き込み禁止	0000 X100	—	—
RDSR	ステータスレジスタ読み出し	0000 X101	b7~b0 出力 <sup>*1</sup>	—
WRSR	ステータスレジスタ書き込み	0000 X001	b7~b0 入力	—
READ	メモリデータ読み出し	0000 X011	A7 <sup>*2</sup> ~A0	D7~D0 出力 <sup>*3</sup>
WRITE	メモリデータ書き込み	0000 X010	A7 <sup>*2</sup> ~A0	D7~D0 入力

\*1. 連続してデータを読み出すことが可能です。

\*2. S-25C010Aではアドレス範囲がA6~A0となるため、A7 = Don't careになります。

\*3. 指定されたアドレスのデータが出力されると、それに続いて次のアドレスのデータが出力されます。

備考 X = Don't care

### 2. S-25C040A

表17 命令セット

命令	内容	命令コード	アドレス	データ
		SCK入力クロック 1~8	SCK入力クロック 9~16	SCK入力クロック 17~24
WREN	書き込み許可	0000 X110	—	—
WRDI	書き込み禁止	0000 X100	—	—
RDSR	ステータスレジスタ読み出し	0000 X101	b7~b0 出力 <sup>*1</sup>	—
WRSR	ステータスレジスタ書き込み	0000 X001	b7~b0 入力	—
READ	メモリデータ読み出し	0000 [A8 <sup>*2</sup> ]011	A7~A0	D7~D0 出力 <sup>*3</sup>
WRITE	メモリデータ書き込み	0000 [A8 <sup>*2</sup> ]010	A7~A0	D7~D0 入力

\*1. 連続してデータを読み出すことが可能です。

\*2. S-25C040Aでは、アドレスのビットA8は命令コードの5ビット目に割り当ててください。

\*3. 指定されたアドレスのデータが出力されると、それに続いて次のアドレスのデータが出力されます。

備考 X = Don't care

## ■ 動作説明

### 1. ステータスレジスタ

ステータスレジスタの構成を、下記に示します。ステータスレジスタは、専用の命令により読み出し・書き込み可能です。




図11 ステータスレジスタ構成図

ステータスレジスタのステータスビットおよびコントロールビットは下記の通りです。

#### 1.1 BP1, BP0 (b3, b2) : Block Protect

BP1, BP0ビットは不揮発性メモリで構成されています。BP1, BP0ビットで、WRITE命令に対するソフトウェアプロテクトの領域サイズを定義します。これらのビットは、WRSR命令にて書き換え可能です。BP1, BP0ビットの1つまたは両方を“1”にセットしたときWRITE命令に対して関連するメモリ領域がプロテクトされます。BP1, BP0ビットは、ハードウェアプロテクトモード ( $\overline{WP}$  端子が“L”) でなければ書き換えが可能です。

Block Protect の詳細は、「■ プロテクト動作」を参照してください。

#### 1.2 WEL (b1) : Write Enable Latch

WELビットは、内部のWrite Enable Latchの状態を示します。WELビットはWREN命令のみでセットできます。“1”であれば内部のWrite Enable Latchがセットされている状態です。“0”であれば内部のWrite Enable Latchがリセット状態で、S-25C010A/020A/040AはWRITEまたはWRSRの命令を受け取ることができません。リセットは、下記に示す動作の実行後に行われます。

- ・ 電源電圧の低下時
- ・ 電源投入時
- ・ WRDI 実行後
- ・ WRSR 命令での書き込み動作完了後
- ・ WRITE 命令での書き込み動作完了後
- ・  $\overline{WP}$  端子を“L”にした後

1.3 WIP (b0) : Write In Progress

WIPビットは、リードオンリービットです。内部メモリがWRITE命令またはWRSR命令での書き込み動作中か否かを示します。書き込み動作中であれば“1”、それ以外の状態であれば“0”です。使用例を図12に示します。





図12 書き込み動作中のWEL,WIPビット使用例

## 2. 書き込み許可 (WREN)

データの書き込み動作 (WRITE と WRSR) を行う前に、Write Enable Latch (WEL) ビットをセットしてください。本命令が、WEL ビットをセットする方法です。下記に動作を示します。

チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) にてデバイスを選択後、シリアルデータ入力 (SI) より命令コードを入力します。シリアルクロック (SCK) の 8 発目で、 $\overline{CS}$  でデバイスを非選択状態にすることにより WEL ビットがセットされます。

チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) が “L” の期間中に、規定数 (n = 8 クロック) と異なるクロックを入力した場合、WREN 命令はキャンセルされます。



備考 X = Don't care

図13 WREN 動作

### 3. 書き込み禁止 (WRDI)


WRDI 命令は、Write Enable Latch (WEL) ビットをリセットする 1 つの方法です。チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) にてデバイスを選択後、シリアルデータ入力 (SI) より命令コードを入力します。

シリアルクロック (SCK) の 8 発目で、チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) でデバイスを非選択状態とすることにより WEL ビットがリセットされます。

チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) が “L” の期間中に、規定数 ( $n = 8$  クロック) と異なるクロックを入力した場合、WRDI 命令はキャンセルされます。

WEL ビットは、下記に示す動作実行後にリセットされます。

- ・ 電源電圧の低下時
- ・ 電源投入時
- ・ WRDI 実行後
- ・ WRSR 命令での書き込み動作完了後
- ・ WRITE 命令での書き込み動作完了後
- ・  $\overline{WP}$  端子を “L” にした後



備考 X = Don't care

図14 WRDI 動作

#### 4. ステータスレジスタ読み出し (RDSR)

RDSR命令で、ステータスレジスタのデータを読み出すことができます。書き込み動作進行中に、WIPビットをチェックすることにより書き込み動作の進行を確認することができます。


最初にチップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を“L” とします。その後命令コードをシリアルデータ入力 (SI) より入力すると、シリアルデータ出力 (SO) よりステータスレジスタの現在のビットの状態が出力されます。

ステータスレジスタは、連続して読み出すことが可能です。チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を“H” とすることにより、リードサイクルを終了させることができます。

ステータスレジスタは、いつでも読み出し可能です。書き込みサイクル中であってもステータスレジスタのビットは有効であり、RDSRにより読み出すことができます。

2つのビットWEL, WIPは書き込みサイクル進行中にアップデートされていきます。アップデートされた不揮発性ビットBP1, BP0は、書き込みサイクル完了後、新たにRDSR命令を実行することで得ることができます。

また、RDSR命令により読み出されるb7, b6, b5, b4は、“1”が読み出されます。



備考 X = Don't care

図15 RDSR 動作

## 5. ステータスレジスタ書き込み (WRSR)


WRSR 命令で、ステータスレジスタの値 (BP1, BP0) を書き換えることができます。ステータスレジスタの b7, b6, b5, b4, b1, b0 は書き換えできません。ステータスレジスタを読み出したときには、b7, b6, b5, b4 は常に “1” が読み出されます。

WRSR 命令を実行する前に、WREN 命令にて WEL ビットをあらかじめセットしてください。WRSR の動作を下記に示します。

最初にチップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を “L” とします。その後命令コード・データをシリアルデータ入力 (SI) より入力します。データ入力後または、次のシリアルクロック立ち上がり入力前にチップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を “H” とすることにより、WRSR 書き込み動作を開始します ( $t_{PR}$ )。WRSR 書き込み動作の間、WIP ビットの値を読み出すことにより動作状態を確認することができます。書き込み動作中であれば “1”、それ以外の状態であれば “0” です。書き込み動作が完了したときに WEL ビットはリセットされます。

WRSR 命令で、ユーザーがリードオンリーメモリとして取り扱う領域サイズを規定する BP1, BP0 の値を変更することが可能です。ただし、 $\overline{WP}$  信号が “L” のとき、WRSR 命令は実行されません (「**■ プロテクト動作**」参照)。BP1, BP0 の内容は、WRSR 命令実行中は、WRSR 命令前の値を保持しています。新しくアップデートされた値は、WRSR 命令の実行が完了した時点で変更されます。

チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) が “L” の期間中に、規定数 ( $n = 16$  クロック) と異なるクロックを入力した場合、WRSR 命令はキャンセルされます。



備考 X = Don't care

図16 WRSR 動作


## 6. メモリデータ読み出し (READ)

下記に READ 動作を示します。チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) に “L” 入力後、シリアルデータ入力 (SI) より命令コード・アドレスを入力します。入力されたアドレスは内部アドレスカウンタへロードされ、そのアドレスのデータがシリアルデータ出力 (SO) より出力されます。

続けてチップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を “L” に維持したままシリアルクロック入力 (SCK) を入力すると、自動的にアドレスがインクリメントされ、次のアドレスデータが順次出力されます。

最終アドレスがインクリメントされると、先頭アドレスにロールオーバーします。


リードサイクルを終わらせるためには、チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を “H” にします。チップセレクトの立ち上がりはサイクル中いつでも可能です。READ命令コードが受け付けられない、または実行できない場合は、書き込み動作中です。



\*1. S-25C010A ではアドレス範囲が A6 ~ A0 となるため、A7 = Don't care になります。

備考 X = Don't care

図17 READ 動作 (S-25C010A/020A)



\*1. S-25C040A では、アドレスのビット A8 は命令コードの 5 ビット目に割り当ててください。

図18 READ 動作 (S-25C040A)

## 7. メモリデータ書き込み (WRITE)

図19、20に、1バイトのデータを入力した場合のタイミングチャートを示します。チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) に “L” 入力後、シリアルデータ入力 (SI) より命令コード・アドレス・データを入力します。データ入力後または、次のシリアルクロック立ち上がり入力前にチップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を “H” とすることにより、WRITE動作を開始し ( $t_{PR}$ )、書き込み動作が終了するとWIPビットは “0” にリセットされます。

また、S-25C010A/020A/040Aは16バイトのページ書き込みが可能です。基本的なデータ転送手段はバイトライトと同様ですが、8ビットの書き込みデータをページサイズ分、連続して受け取ることでページ書き込みを行います。


図21、22に示すWRITE動作 (ページ) のようにチップセレクト ( $\overline{CS}$ ) に “L” 入力後、シリアルデータ入力 (SI) より、命令コード・アドレス・データを入力します。引き続きチップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を “L” としたまま、次のデータを入力します。以降、連続的に8ビットのデータ入力を繰り返します。最後にチップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を “H” とすることにより、WRITE動作を開始します ( $t_{PR}$ )。

アドレスの下位4ビットは、8ビットの書き込みデータを受け取るごとに自動的にインクリメントされます。したがって、書き込みデータが16バイトを越える場合であってもアドレスの上位ビットは変化せず、アドレスの下位4ビットがロールオーバーし、先に入力された書き込みデータは重ね書きされます。

WRITE命令が受け付けられないか、または実行されない場合を下記に示します。

- ・ WELビットが “1” にセットされていないとき (WRITE命令直前にあらかじめセットされていない)
- ・ 書き込み動作中
- ・ 書き込むアドレスがBP1, BP0によってプロテクト領域となっている
- ・  $\overline{WP}$  信号が “L” となっている


チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) が “L” の期間中に、規定数 ( $n = 16 + m \times 8$ クロック) と異なるクロックを入力した場合、WRITE命令はキャンセルされます。



\*1. S-25C010Aではアドレス範囲がA6 ~ A0となるため、A7 = Don't careになります。


備考 X = Don't care

図19 WRITE 動作 (1バイト) (S-25C010A/020A)



\*1. S-25C040A では、アドレスのビット A8 は命令コードの 5 ビット目に割り当ててください。


図20 WRITE 動作 (1バイト) (S-25C040A)



\*1. S-25C010Aではアドレス範囲がA6 ~ A0となるため、A7 = Don't careになります。

備考 X = Don't care

図21 WRITE 動作 (ページ) (S-25C010A/020A)



\*1. S-25C040A では、アドレスのビット A8 は命令コードの 5 ビット目に割り当ててください。

図22 WRITE 動作 (ページ) (S-25C040A)

## ■ プロテクト動作

書き込み禁止ブロックの設定を表 18 に示します。ステータスレジスタのプロテクトビット (BP1, BP0) 値によりメモリアドレスの全領域、50%の領域、25%の領域のデータがプロテクトされます。

また  $\overline{WP}$  信号を “L” とすることで、以下の設定が可能です。

- ・ WRITE、WRSR 命令に対するライトプロテクト
- ・ WEL ビットのリセット

図9、10にライトプロテクト有効タイミングとライトプロテクト無効タイミングを示します。

表18 書き込み禁止ブロックの設定

ステータスレジスタ		書き込み禁止領域	書き込み禁止ブロックアドレス		
BP1	BP0		S-25C040A	S-25C020A	S-25C010A
0	0	0%	なし	なし	なし
0	1	25%	180h-1FFh	C0h-FFh	60h-7Fh
1	0	50%	100h-1FFh	80h-FFh	40h-7Fh
1	1	100%	00h-1FFh	00h-FFh	00h-7Fh

## ■ ホールド動作

ホールドは、デバイスを非選択状態にせずにシリアルコミュニケーションを中断するために使用します。ホールド状態では、シリアルデータ出力はHigh-Zとなり、シリアルデータ入力およびシリアルクロックは“Don't Care”となります。ホールド状態のときは、チップセレクト ( $\overline{CS}$ ) を“L”レベルにし、デバイスを選択状態にする必要があります。

通常、ホールド状態の期間、デバイスは選択状態を保持しますが、ホールド状態の期間に、デバイスを非選択状態にすることで、進行中の動作を終了することができます。

図23にホールド動作を示します。シリアルクロック (SCK) が“L”の状態、ホールド ( $\overline{HOLD}$ ) を“L”にした場合、ホールド ( $\overline{HOLD}$ ) の切り替わりと同時にホールド状態を開始し、ホールド ( $\overline{HOLD}$ ) を“H”にした場合、ホールド ( $\overline{HOLD}$ ) の切り替わりと同時にホールド状態を終了します。

シリアルクロック (SCK) が“H”の状態、ホールド ( $\overline{HOLD}$ ) を“L”にした場合、ホールド ( $\overline{HOLD}$ ) の切り替わり後、シリアルクロック (SCK) が“L”となったときホールド状態を開始し、ホールド ( $\overline{HOLD}$ ) を“H”にした場合、ホールド ( $\overline{HOLD}$ ) の切り替わり後、シリアルクロック (SCK) が“L”となったときホールド状態を終了します。




図23 ホールド動作

## ■ 低電源電圧時の書き込み禁止機能

S-25C010A/020A/040Aは低電源電圧の検出回路を内蔵し、電源電圧の低下時および電源投入時には書き込み動作 (WRITE, WRSR) をキャンセルすると共に自動的に書き込み禁止状態 (WRDI) となりWELビットがリセットされます。検出電圧、解除電圧は1.20 V typ.です (図24参照)。

したがって、電源電圧が低下し再び書き込み可能な電圧まで上昇した後に書き込み動作を行う場合には、書き込み動作 (WRITE, WRSR) を行う前に、必ずWrite Enable Latch (WEL) ビットをセットしてください。

また、書き込み動作中に電源電圧が低下した場合は、書き込みを行っていたアドレスのデータは保証されません。




図24 低電源電圧時の動作

## ■ 入力、出力端子について

### 1. 入力端子の接続について

S-25C010A/020A/040Aの入力端子は、すべてCMOS構造になっておりますので、動作時にはハイインピーダンスが入力されないように設計してください。特に「電源ON / OFF時」や「動作待機時」は $\overline{CS}$ 入力を非選択状態“H”にしてください。データの誤書き込みは、 $\overline{CS}$ 端子が非選択状態“H”であれば起こりません。 $\overline{CS}$ 端子を抵抗 (10 k $\Omega$  ~ 100 k $\Omega$ のプルアップ抵抗) を介してV<sub>CC</sub>に接続してください。

$\overline{CS}$ 端子とSCK端子が同時に“L”から“H”に遷移すると、SI端子からデータが取り込まれることがあります。

より確実に誤動作を防止するためには、SCK端子をGNDにプルダウン処理することを推奨します。また、SI、 $\overline{WP}$ 、 $\overline{HOLD}$ 端子をそれぞれV<sub>CC</sub>にプルアップ処理、あるいはGNDにプルダウン処理することを推奨します。 $\overline{WP}$ 、 $\overline{HOLD}$ 端子に関しては、使用しない場合はV<sub>CC</sub>に直接接続することも可能です。

### 2. 入力、出力端子等価回路

S-25C010A/020A/040Aの入力端子の等価回路を図25、26に示します。各入力端子にはプルアップおよびプルダウン素子は内蔵していませんので、フローティング状態にならないよう、設計の際は十分にご注意ください。

図27に出力端子の等価回路を示します。出力端子は“H” / “L” / High-Zのトライステート出力になります。




**■ 注意事項**

- ・ 本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気がICに印加されないようにしてください。
- ・ 弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での本ICの使い方や製品の仕様また、出荷先の国などによって本ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。


## ■ 品目コードの構成

### 1. 製品名

#### 1.1 8-Pin SOP (JEDEC), 8-Pin TSSOP




#### 1.2 TMSOP-8, SNT-8A






### 2. パッケージ

パッケージ名		図面コード			
		パッケージ図面	テープ図面	リール図面	ランド図面
8-Pin SOP (JEDEC)	環境コード = G	FJ008-A-P-SD	FJ008-D-C-SD	FJ008-D-R-SD	—
	環境コード = U	FJ008-Z-P-SD	FJ008-Z-C-SD	FJ008-Z-R-SD	—
8-Pin TSSOP	環境コード = G	FT008-A-P-SD	FT008-E-C-SD	FT008-E-R-SD	—
	環境コード = U	FT008-Z-P-SD	FT008-Z-C-SD	FT008-Z-R-SD	—
TMSOP-8		FM008-A-P-SD	FM008-A-C-SD	FM008-A-R-SD	—
SNT-8A		PH008-A-P-SD	PH008-A-C-SD	PH008-A-R-SD	PH008-A-L-SD



No. FJ008-A-P-SD-2.2



TITLE	SOP8J-D-PKG Dimensions
No.	FJ008-A-P-SD-2.2
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	




→  
Feed direction

No. FJ008-D-C-SD-1.1

TITLE	SOP8J-D-Carrier Tape
No.	FJ008-D-C-SD-1.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	






Enlarged drawing in the central part



No. FJ008-D-R-SD-1.1




TITLE	SOP8J-D-Reel		
No.	FJ008-D-R-SD-1.1		
ANGLE		QTY.	2,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			



No. FJ008-Z-P-SD-2.1

TITLE	SOP8J-Z-PKG Dimensions
No.	FJ008-Z-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm


**ABLIC Inc.**




→  
Feed direction

No. FJ008-Z-C-SD-1.0

TITLE	SOP8J-Z-Carrier Tape
No.	FJ008-Z-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	






Enlarged drawing in the central part






No. FJ008-Z-R-SD-1.0

TITLE	SOP8J-Z-Reel		
No.	FJ008-Z-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			




No. FT008-A-P-SD-1.2

TITLE	TSSOP8-E-PKG Dimensions
No.	FT008-A-P-SD-1.2
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	




No. FT008-E-C-SD-1.0

TITLE	TSSOP8-E-Carrier Tape
No.	FT008-E-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	






Enlarged drawing in the central part






No. FT008-E-R-SD-1.0

TITLE	TSSOP8-E-Reel		
No.	FT008-E-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	3,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			




No. FT008-Z-P-SD-1.2

TITLE	TSSOP8-Z-PKG Dimensions
No.	FT008-Z-P-SD-1.2
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	




No. FT008-Z-C-SD-1.0

TITLE	TSSOP8-Z-Carrier Tape
No.	FT008-Z-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	






Enlarged drawing in the central part






No. FT008-Z-R-SD-1.0

TITLE	TSSOP8-Z-Reel		
No.	FT008-Z-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			




No. FM008-A-P-SD-1.2

TITLE	TMSOP8-A-PKG Dimensions
No.	FM008-A-P-SD-1.2
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	




No. FM008-A-C-SD-2.0

TITLE	TMSOP8-A-Carrier Tape
No.	FM008-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	






Enlarged drawing in the central part





No. FM008-A-R-SD-1.0

TITLE	TMSOP8-A-Reel		
No.	FM008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			



No. PH008-A-P-SD-2.1


TITLE	SNT-8A-A-PKG Dimensions
No.	PH008-A-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	




Feed direction

No. PH008-A-C-SD-2.0

TITLE	SNT-8A-A-Carrier Tape
No.	PH008-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	




Enlarged drawing in the central part



No. PH008-A-R-SD-1.0

TITLE	SNT-8A-A-Reel		
No.	PH008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	5,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			



※1. ランドパターンの幅に注意してください (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).  
 ※2. パッケージ中央にランドパターンを広げないでください (1.96 mm ~ 2.06 mm)。

- 注意
1. パッケージのモールド樹脂下にシルク印刷やハンダ印刷などしないでください。
  2. パッケージ下の配線上のソルダーレジストなどの厚みをランドパターン表面から0.03 mm以下にしてください。
  3. マスク開口サイズと開口位置はランドパターンと合わせてください。
  4. 詳細は "SNTパッケージ活用の手引き" を参照してください。

※1. Pay attention to the land pattern width (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).  
 ※2. Do not widen the land pattern to the center of the package (1.96 mm to 2.06mm).

- Caution**
1. Do not do silkscreen printing and solder printing under the mold resin of the package.
  2. The thickness of the solder resist on the wire pattern under the package should be 0.03 mm or less from the land pattern surface.
  3. Match the mask aperture size and aperture position with the land pattern.
  4. Refer to "SNT Package User's Guide" for details.

※1. 请注意焊盘模式的宽度 (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).  
 ※2. 请勿向封装中间扩展焊盘模式 (1.96 mm ~ 2.06 mm)。

- 注意
1. 请勿在树脂型封装的下面印刷丝网、焊锡。
  2. 在封装下、布线上的阻焊膜厚度 (从焊盘模式表面起) 请控制在 0.03 mm 以下。
  3. 钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘模式对齐。
  4. 详细内容请参阅 "SNT 封装的应用指南"。

No. PH008-A-L-SD-4.1

TITLE	SNT-8A-A -Land Recommendation
No.	PH008-A-L-SD-4.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	

## 免責事項 (取り扱い上の注意)

1. 本資料に記載のすべての情報 (製品データ、仕様、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等) は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。
2. 本資料に記載の回路例および使用方法は参考情報であり、量産設計を保証するものではありません。本資料に記載の情報を使用したことによる、本資料に記載の製品 (以下、本製品といいます) に起因しない損害や第三者の知的財産権等の権利に対する侵害に関し、弊社はその責任を負いません。
3. 本資料の記載に誤りがあり、それに起因する損害が生じた場合において、弊社はその責任を負いません。
4. 本資料に記載の範囲内の条件、特に絶対最大定格、動作電圧範囲、電気的特性等に注意して製品を使用してください。本資料に記載の範囲外の条件での使用による故障や事故等に関する損害等について、弊社はその責任を負いません。
5. 本製品の使用にあたっては、用途および使用する地域、国に対応する法規制、および用途への適合性、安全性等を確認、試験してください。
6. 本製品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法、その他輸出関連法令を遵守し、関連する必要な手続きを行ってください。
7. 本製品を大量破壊兵器の開発や軍事利用の目的で使用および、提供 (輸出) することは固くお断りします。核兵器、生物兵器、化学兵器およびミサイルの開発、製造、使用もしくは貯蔵、またはその他の軍事用途を目的とする者へ提供 (輸出) した場合、弊社はその責任を負いません。
8. 本製品は、生命・身体に影響を与えるおそれのある機器または装置の部品および財産に損害を及ぼすおそれのある機器または装置の部品 (医療機器、防災機器、防犯機器、燃焼制御機器、インフラ制御機器、車両機器、交通機器、車載機器、航空機器、宇宙機器、および原子力機器等) として設計されたものではありません。上記の機器および装置には使用しないでください。ただし、弊社が車載用等の用途を事前に明示している場合を除きます。上記機器または装置の部品として本製品を使用された場合または弊社が事前明示した用途以外に本製品を使用された場合、これらにより発生した損害等について、弊社はその責任を負いません。
9. 半導体製品はある確率で故障、誤動作する場合があります。本製品の故障や誤動作が生じた場合でも人身事故、火災、社会的損害等発生しないように、お客様の責任において冗長設計、延焼対策、誤動作防止等の安全設計をしてください。また、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
10. 本製品は、耐放射線設計しておりません。お客様の用途に応じて、お客様の製品設計において放射線対策を行ってください。
11. 本製品は、通常使用における健康への影響はありませんが、化学物質、重金属を含有しているため、口中には入れないようにしてください。また、ウエハ、チップの破断面は鋭利な場合がありますので、素手で接触の際は怪我等に注意してください。
12. 本製品を廃棄する場合には、使用する地域、国に対応する法令を遵守し、適切に処理してください。
13. 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれております。本資料中の記載内容について、弊社または第三者の知的財産権、その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。本資料の一部または全部を弊社の許可なく転載、複製し、第三者に開示することは固くお断りします。
14. 本資料の内容の詳細その他ご不明な点については、販売窓口までお問い合わせください。
15. この免責事項は、日本語を正本として示します。英語や中国語で翻訳したものがあっても、日本語の正本が優越します。

2.4-2019.07



**ABLIC**

エイブリック株式会社  
www.ablic.com